

Guide d'installation **Wi-Fi Booster+ 7**

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+
2. Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+
4. Relier le Wi-Fi Booster+ à l'Internet Box+
5. Remettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+


Mon Wi-Fi Booster+ 7



Assurez-vous d'avoir
une Internet Box+ 7 et veillez à ce
que l'icône wi-fi s'affiche sur l'écran.

Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi via le câblage ethernet interne.





Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster+
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur une prise électrique **dans la même pièce que l'Internet Box+**. Appuyez sur le bouton POWER.


Les témoins passent par plusieurs états (fixe/clignotant) durant le démarrage. **Attendez quelques instants** que le témoin ⏺ devienne orange clignotant ou blanc avant de passer à l'étape suivante.



Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+

A. Sur l'écran de l'**Internet Box+**, appuyez sur

Ensuite appuyez sur «Wi-Fi», « Connecter un Wi-Fi Booster », puis confirmez avec .




B. Sur le Wi-Fi Booster+, laissez votre doigt appuyé sur  (ce qui peut prendre jusqu'à 10 secondes) jusqu'à ce que **le témoin  commence à clignoter en blanc**.



C. Une fois la synchronisation terminée, le témoin  devient vert et le témoin  devient bleu **et fixe**. Cela peut prendre quelques minutes. Les deux témoins s'arrêtent ensuite de clignoter


Et sur l'écran de l'Internet Box+ une confirmation que la synchronisation est terminée s'affiche.



Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster+ et le placer dans la pièce de votre choix.



Relier le Wi-Fi Booster+ à l'Internet Box+

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité sur le port LAN 10G jaune à l'arrière du Wi-Fi Booster+. Branchez l'autre extrémité du câble à une prise ethernet présente dans votre habitation. Assurez-vous que celle-ci est bien reliée à l'Internet Box+.



Remettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton POWER est bien enfoncé. La connexion se fait automatiquement.



Brancher d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster+ : console de jeux, lecteur Blu-Ray, ordinateur ou une TV Box.

Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster+



Power

- **Bleu** : le Wi-Fi Booster+ est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster+ est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster+ a démarré mais n'est pas configuré.



Positioning

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.



Wi-Fi

- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.

Voilà, vous pouvez à présent profiter du wi-fi !