

# Guide d'installation

## Wi-Fi Booster+

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+
2. Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+
4. Relier le Wi-Fi Booster+ à l'Internet Box
5. Remettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

### Étape 1

#### Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+

Mon Wi-Fi Booster+




Assurez-vous d'avoir une Internet Box+ et veillez à ce que le témoin du wi-fi y soit activé.

Internet Box+

### Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi via le câblage ethernet interne




### Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster+
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

## Étape 2

### Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur une prise électrique **dans la même pièce que l'Internet Box+**. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin (1) devient orange ou blanc.




## Étape 3


### Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+

1. Sur l'Internet Box+, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le **témoin**  **clignote**.

2. Sur le Wi-Fi Booster+, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le **témoin**  **clignote**. Cela peut prendre jusqu'à 10 sec.




Une fois la synchronisation terminée, le témoin  devient vert et le témoin  devient bleu **et fixe**. Cela peut prendre quelques minutes.



**Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster+ et le placer dans la pièce de votre choix.**

## Étape 4 Relier le Wi-Fi Booster+ à l'Internet Box+

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité sur le port LAN 10G jaune à l'arrière du Wi-Fi Booster+. Branchez l'autre extrémité du câble à une prise ethernet présente dans votre habitation.. Assurez-vous que celle-ci est bien reliée à l'Internet Box+.







## Branchez d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster+ : console de jeux, lecteur Blu-Ray ou ordinateur...

## Étape 5

### Remettre le Wi-Fi Booster+ sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton **Power on** est bien enfoncé.





## Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster+



- **Bleu** : le Wi-Fi Booster+ est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster+ est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster+ a démarré mais n'est pas configuré.



- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.



- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2<sup>e</sup> pour amplifier le signal.

**Voilà, vous pouvez à présent profiter du wi-fi !**