


Mode d'emploi

Yealink T40G





YEALINK T40G

1. Écran LCD

Informations concernant les appels, les messages, les options, la date et l'heure... mais aussi sur l'appelant et la durée de la communication.

2. Témoin lumineux (LED)

Affiche l'appel entrant ou informe d'un message disponible dans le voicemail.

3. Touches de Lignes

Avec ces touches, vous activez jusqu'à trois comptes et assignez différentes fonctionalités.

4. Touches de facilité contextuelles

Avec ces touches vous utilisez facilement les options et adaptez le statut du téléphone.

5. Touches de navigation

Permet de naviguer dans le menu. Appuyez sur **OK** pour valider un choix dans le menu ou accepter un appel entrant. Appuyez sur **X** pour annuler un choix dans le menu ou refuser un appel.

6. Touche Silence

Désactive temporairement le micro.

7. Touche Casque

Permet de prendre l'appel via un casque au lieu du combiné ou du mains-libres.

8. Touche Messages

Permet d'accéder aux messages vocaux.

9. Touche Redial

Permet d'accéder à la liste des appels émis.

10. Touche Mains-libres

Permet de prendre un appel en mains-libres.

11. Réglage du volume

Permet de régler le volume de la sonnerie et du haut-parleur.

12. Clavier alphanumérique

Permet de composer un n° ou d'introduire des données en fonction du statut de l'appareil.

13. Haut-parleur

Gérer Call Connect

Rendez-vous sur https://callconnect.proximus.be



Username:	 	 	
Dassword			

Statut de l'enregistrement de votre compte utilisateur





En cours d'enregistrement

Utiliser votre YEALINK T40G

Émettre un appel

Décrochez votre combiné ou appuyez sur la touche **Mains-libres** et composez le n° de téléphone. Appuyez sur la touche **#** ou utilisez les touches d'options de l'appareil.

Recevoir un appel

- * Décrochez et vous serez en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.
- * Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, utilisez la fonction **Interception** ou via le code *82*numéro du poste# ou via le code *82# mais un n° de groupe de capture doit d'abord être créé.

Transférer un appel

- > Appuyez sur la touche **Transfert (4)** durant un appel.
- > Composez le n° d'appel (interne ou externe) de votre correspondant.
- * L'appelé ne répond pas ou n'accepte pas l'appel: appuyez sur **Fin d'appel**, puis sur la touche **Reprise**.
- * L'appelé accepte l'appel: appuyez sur la touche Transfert (4).

Établir une conférence à trois

Appuyez sur la touche **Conf (4)** durant un appel.

Composez le numéro de la personne que vous voulez rajouter

à la conférence et appuyez sur $\pmb{\#}$ ou $\pmb{\mathsf{OK}}$.

Attendez que la 3º personne réponde et appuyez sur la touche **Conf (4)**. Il sera ajouté à la conférence. Pendant la conférence, vous pouvez:

- mettre la conférence en attente en appuyant sur **Hold** ;
- terminer la conférence téléphonique en appuyant sur **Cancel**.

Gérer un double appel

Pour accepter cet appel: flèche vers le bas + **Répondre**. Pour refuser le second appel: flèche vers le bas + **Refuser**. Pour passer d'un appel à l'autre: flèche vers le haut ou vers le bas + **Reprise**.

Introduire des n°s de contact dans le répertoire

Choisissez **CC Dir** et sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder votre entrée. Sélectionnez **Option > Ajouter > OK** et introduisez le nom du contact. Via la flèche du bas, introduisez le numéro d'appel et appuyez sur **Sauvegarder**.

Appeler un numéro de votre répertoire

Choisissez **CC Dir** sur la touche et sélectionnez le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé votre entrée. Sélectionnez votre numéro et appuyez sur **Appeler**.

Faire une déviation d'appel

Pour activer une déviation, introduisez le code: *21* destination #. Pour désactiver la déviation, introduisez le code: #21#. Pour dévier vers le voicemail, introduisez la destination 1970.

Consulter le voicemail

Appelez le 1969 et suivez les indications ou appuyez sur la touche Messagerie (8).

Modifier la sonnerie de l'appareil

Sélectionnez Menu > Settings > Paramètres Basiques > Son > RingTones et choisissez la sonnerie désirée grâce aux flèches haut/bas. Appuyez sur la touche Sauver pour confirmer.

Ne pas déranger

Pour activer le mode « ne pas déranger », vous devez appuyer sur la touche **Indisp**. Le logo **DND** apparaît sur l'écran. Dans ce mode, vous ne recevrez plus les appels. Pour désactiver, appuyez de nouveau sur la touche **Indisp**.

Touche rappel*

À partir du **Call Log** dans l'annuaire, il vous est possible de rappeler un n° en appuyant sur **Redial** à l'aide des flèches haut/bas et en appuyant ensuite sur la touche **Appeler**.

Journal des appels*

Appuyez sur la touche **Call Log**. Une liste des n° composés apparait. Sélectionnez le n° à l'aide des flèches et appuyez sur la touche **Appeler**.

^{*} À la première utilisation, l'appareil demandera une identification via le username et le password.