

Proximus Analoog Toestel Proximus Forum™ 700

Gebbruikershandleiding

Hoe deze gids gebruiken ?

• Klavier



Numeriek klavier.



Specifieke toets van het numeriek klavier.

• Andere gebruikte symbolen



Alternatief voor de reeks handelingen.



Belangrijke informatie.

Alle standaard of ingestelde codes worden weergegeven in de tabel van de codes in de bijlage.



Deze handleiding betreft het gebruik van DTMF toestelen Q23.

- 1. Opbellen..... p.4**
Oproepen van een externe lijn. Oproepen van een interne lijn. Automatische heroproep naar het intern bezette toestel vragen. Annulering van een automatische heroproep.
- 2. Tijdens het gesprek p.6**
Oproepen van een tweede correspondent. Gesprek met de tweede correspondent beëindigen. Ontvangen van een tweede oproep. Doorschakelen van een oproep. Tussen twee correspondenten schakelen (ruggespraak). Met twee andere correspondenten spreken (conferentie).
- 3. Oproepen aannemen p.8**
Opvang van een oproep. Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel). Versturen van een kopie van een gesproken bericht. Versturen van een gesproken bericht naar een bestemming/bellijst.
- 4. Bereikbaar blijven p.10**
Oproepen afleiden. Uw berichten beluisteren. Wissen van alle afleidingen. Persoonlijke assistent activeren/deactiveren.
- 5. Uw toestel personaliseren p.13**
Initialiseren van uw gesproken berichtendienst. Instellen van uw onthaalboodschap. Persoonlijke assistent, één enkel nummer om u te bereiken. Wijzigen van uw individuele code. Hulp aan operator.

1.1**Oproepen van een externe lijn**

- **Rechtstreeks Nr.:**



toets 0 in

toets het nr. van de
correspondent in

- **Verkort nr uit de gemeenschappelijke telefoonlijst:**

verkortnr.000
t/m 999**1.2****Oproepen van een interne lijn**

toestelnr.

OF



operator



1.3

Automatische heroproep naar het intern bezette toestel vragen

correspondent
bezet



"R" toets van
uw toestel

1.4

Annulering van een automatische heroproep



2.1 Oproepen van een tweede correspondent

Om tijdens een gesprek een tweede correspondent op te roepen:

- **Intern:**



“R” toets
van uw
toestel



nr. van het
interne toestel

- **extern:**



nr. van de externe
correspondent

2.2 Gesprek met de tweede correspondent beëindigen



“R” toets
van uw
toestel



2.3 Ontvangen van een tweede oproep

Tijdens een gesprek hoort u een biep.

Om de oproep te raadplegen:

biep



“R” toets van uw
toestel

2.4 Doorschakelen van een oproep

- U bent in gesprek:



“R” toets
van uw
toestel



nr. van het
toestel van de
bestemming



2.5 Tussen twee correspondenten schakelen (ruggespraak)

Tijdens een gesprek is een tweede correspondent in wacht.



“R” toets
van uw
toestel



2.6 Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)

Tijdens een gesprek met een correspondent staat een tweede in wacht:



“R” toets
van uw
toestel



3.1

Opvang van een oproep

- Van een ander toestel dat u hoort bellen:



nummer van het
toestel dat u
hoort

- Van een toestel van uw toestelgroep:



3.2

Beantwoorden van een algemene oproep (algemenebel)

Om bij afwezigheid van de operator de voor hem bestemde externe oproepen te beantwoorden:

algemene bel



3.3

Versturen van een kopie van een gesproken bericht



individuele code



OF

het te kopiëren bericht
kiezenhet bericht
kopiërennr. van het
toestel van de
bestemming

OF



OF



bevestigen

een ontvanger
toevoegenopnemen van
commentaarhet bericht
versturen

3.4

Versturen van een gesproken bericht naar een bestemming/bellijst



individuele code

nr. van de bestemming
of de lijst;

bevestigen

een boodschap
opnemen

opname voltooid

bevestigen

Indien u geen facilititeit geactiveerd heeft, worden uw oproepen door de Proximus Forum 700 afgeleid naar uw gesproken berichtendienst.

4.1 Oproepen afleiden

- Onmiddellijke afleiding naar een andere bestemming:



nr. van het
interne
toestel



extern nr.

- Naar een gesproken berichtendienst:



nr. van de
berichtendienst

- Bij bezet (als u in gesprek bent):



nr. van het
interne
toestel

- Niet storen:



4.2 Uw berichten beluisteren

Het lampje geeft aan dat er berichten zijn.

weergave van het aantal
nieuwe berichten



individuele
code



beluisteren
van het
bericht



terug naar het
vorig bericht

OF



naar het volgende
bericht



de zender van het
bericht oproepen

EN/OF



het bericht
opnieuw
beluisteren



het bericht
wissen

4.3

Wissen van alle afleidingen



4.4

Persoonlijke assistent activeren/deactiveren



persoonlijke
assistent



OF



om de
persoonlijke
assistent te
activeren

om de
persoonlijke
assistent te
deactiveren

bevestigen

5.1**Initialiseren van uw gesproken berichtendienst**

bij het opnemen vraagt de gesproken gids u de berichtendienst te initialiseren.

#

6
MNO7
PQRS

toets uw wachtwoord in en sla uw naam op aan de hand van de aanwijzingen die u hoort

5.2**Instellen van uw onthaalboodschap**

U kunt de standaard onthaalboodschap vervangen door een persoonlijke onthaalboodschap.

#

7
PQRS

0

1

gesproken
berichtendienst

1

#

#

spreek uw
onthaal-
boodschap
in

opname voltooid

bevestigen

Persoonlijke assistent, één enkel nummer om u te bereiken



persoonlijke
assistent



kies het type
afleiding



voer het nr. van
een collega, van
uw assistente of
een ander
nummer in

EN/OF



voer een extern
nummer in

EN/OF



voer het nr. van
uw mobiel of
DECT toestel in

EN/OF



activeren/
deactiveren van
de afleiding naar
de centrale

5.4 Wijzigen van uw individuele code

De individuele code wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw gesproken berichtendienst en voor het vergrendelen van uw toestel.



opties

individuele
code



oude code
(4 cijfers)



nieuwe code
(4 cijfers)



bevestigen



Tot na het initialiseren van uw gesproken berichtendienst is uw individuele code 0000.

5.5 Hulp aan operator

- Om te activeren:



- Om te deactiveren:





De markering CE geeft aan dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Gemeenschap:

- CE** - 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (laagspanning)
- 1999/5/EG (R&TTE)

Overeenstemmend aan norm 1999/5/EG(R&TTE) gepubliceerd in het officieel journaal van de Europese Gemeenschap van 07 april 1999 maken deze toestellen gebruik van het geharmoniseerde DECT frequentiespectrum en kunnen in alle landen van de Europese gemeenschap, in Zwitserland en in Noorwegen gebruikt worden. Het gebruik van DECT apparatuur is niet gewaarborgd tegen storing veroorzaakt door gebruik van radiofrequenties door andere zendsystemen.

3EH 21008 ATAC Ed.01