

Forum™ iPhone 730 / Phone 730

FL

Hoorn

Regeling van de hellingshoek van het scherm

- Controlelampje**
- groen knipperlicht: oproep ontvangen
 - rood knipperlicht: alarm



Contact voor de aansluiting van een koptelefoon, handenvrije uitrusting of luidspreker

Alfabetisch klavier

■ Tekstscherm en dynamische toetsen

Bevat meerdere regels en bladzijden informatie over de verbindingen en functies die u via de 6 bij de regels op het scherm behorende toetsen kunt activeren.



Icoon afleiding : met een druk op de bij deze icoon horende toets kan de functie afleiding worden geprogrammeerd of gewijzigd.

Koptelefoon aangesloten.

Afspraak geprogrammeerd.

Stil mode geactiveerd.

Toestel vergrendeld.

Toetsen tekstscherm : Met een druk op een toets van het tekstscherm wordt de hierbij behorende functie op het scherm geactiveerd .

■ Navigatie



Toets OK : maakt het mogelijk de verschillende keuzes en opties te valideren die tijdens de programmering of configuratie zijn gemaakt.

Navigator links-rechts : maakt het mogelijk van de ene naar de andere bladzijde te gaan.

Navigator hoog-laag : maakt het mogelijk de inhoud van een bladzijde te doorlopen.

Toets terug/uit : om een niveau terug te gaan (kort indrukken) of terug te keren naar de startpagina (lang indrukken) ; maakt het tijdens het gesprek mogelijk toegang te krijgen tot de verschillende startpagina's (Menu, Info ...) en terug te keren naar de telefoonschermen.

■ Startpagina's




Menupagina : bevat alle functies en toepassingen die met de bij de beschrijvingen behorende toetsen kunnen worden geactiveerd.

Persopagina : bevat de lijntoetsen en de te programmeren toetsen voor directe oproepen.


Infopagina : bevat informatie over de telefoon en de functiestaat : naam, telefoonnummer, aantal berichten, afleidingsstaat, herinnering van afspraken ...

■ Presentatie van de oproepen


Inkomende oproep.



In gesprek.



Oproep in wachtstand*.



Bij twee gelijktijdige oproepen kan men tussen de ene en de andere oproep bewegen door op de bij elk van de oproepen horende dynamische toetsen te drukken.

Navigator links-rechts : maakt het mogelijk uw oproepen te raadplegen.

■ Functietoetsen en programmeerbare toetsen

Informatietoets : om informatie te verkrijgen over de functies op de "Menu" pagina en om de toetsen op de "Perso" pagina te programmeren.

Berichtentoets voor toegang tot de verschillende berichtendiensten
Als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.

Toets "Bis" : om het laatst gevormde nummer te herhalen.


Programmeerbare toets (Toetsen f1 en f2):
Het lampje gaat aan wanneer de bij de toets horende functie wordt geactiveerd.

Instellen van uw toestel


De personaliseringsfuncties van het toestel zijn toegankelijk vanaf de pagina **Menu**.

Wijzigen van uw individuele code

Menu



toegang tot de pagina "menu"



Uw toestel vergrendelen/ontgrendelen

Menu




toegang tot de pagina "menu"

overeenkomstig de instructies op het scherm uw wachtwoord invoeren of valideren



Het belsignaal instellen

Menu



toegang tot de pagina "menu"



Instellen van het schermcontrast

Menu



toegang tot de pagina "menu"



meer of minder contrast

■ Audio toetsen



Toets Inhaken : om een oproep te beëindigen.

Toets handenvrij/Luidspreker : om een lijn te nemen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn te hoeven opnemen.

- lampje brandt in handenvrije mode of in koptelefoonmode (kort indrukken).
- knipperlicht in luidsprekermode (lang indrukken).

Toets interfonie/geheim :

- In gesprek: op deze toets drukken om uw correspondent u niet meer te laten horen.
- Terugkeren naar rust: op deze toets drukken om de oproepen automatisch te beantwoorden zonder te hoeven uithaken.

Om het volume van de luidspreker, het mobiele toestel of het belsignaal te verhogen of te verlagen

■ Uitbreidingsmodule



Uw toestel kan worden uitgerust met een uitbreidingsmodule. Hierdoor beschikt het over extra toetsen die geconfigureerd kunnen worden in functietoetsen, lijntoetsen en oproep-toetsen...

Om de etiketten aan te brengen : het lipte van het dekblad over de toetsen naar u toe trekken en het dekblad optillen. Het etiket onder het toetsenblok in het hiertoe bestemde vakje aanbrengen en het dekblad opnieuw op zijn plaats zetten.

Opbellen

Uw toestelnummer kennen

Info

Het nummer van uw toestel staat vermeld op de pagina "Info".



Toegang tot pagina **Info** met behulp van de navigator.

Een oproep tot stand brengen



afhaken

OF



handenvrij

OF



geprogrammeerde oproeptoets

OF



toets rechtstreeks in



Voor een extern gesprek vormt u eerst het nummer van de buitenlijn voor u het abonneenummer kiest.

Een oproep beantwoorden



afhaken

OF



handenvrij

OF



op de toets drukken die hoort bij de icoon "inkomende oproep"




Heroproepen



herhaling van het laatste nummer

Heroproep naar een bezet toestel vragen

uw correspondent is bezet



inhaken

Gesproken berichtendienst

Uw berichten beluisteren

Als deze toets knippert is er een nieuw spraakbericht of tekstbericht.



de instructies op het scherm volgen

op de toets drukken die bij "raadpleging spraak- of tekstberichten" hoort

Uw gesprekken naar een ander nummer doorschakelen

Afleiding van uw oproepen naar een ander nummer



drukken op de toets die bij de te programmeren afleiding hoort (onmiddellijk, berichtendienst, niet storen, ...)

vorm het nummer van bestemming

drukken op de toets ok als de programmering niet automatisch geregistreerd wordt

Uw oproepen doorschakelen naar uw voicemail



drukken op de toets die bij "afleiding naar berichtendienst" hoort

drukken op de toets ok als de programmering niet automatisch geregistreerd wordt

Wissen van alle afleidingen



indien nodig de annulering van de afleiding bevestigen

drukken op de toets die bij "annulering of desactivering van de afleiding" hoort

Telefoonlijsten

Uw correspondent via zijn naam oproepen



toets de eerste letters van de naam in

de naam in de voorgestelde lijst selecteren

roep uw correspondent op

OF



de naam in de voorgestelde lijst selecteren

roep uw correspondent op

Uw oproeptoetsen programmeren

Perso



OF



de instructies op het scherm volgen

drukken op een (niet-geprogrammeerde) oproeptoets of programmeerbare toets (f1 of f2)

Met behulp van geprogrammeerde oproeptoetsen bellen

Perso



uw correspondent tussen de voorgeprogrammeerde oproeptoetsen zoeken

de correspondent van uw keuze oproepen

Tijdens het gesprek

In DTMF uitzenden (toonkiezen)

Tijdens het gesprek dient u soms DTMF-codes uit te zenden, bijvoorbeeld voor het gebruik van een berichtenserver, een automatisch doorschakelsysteem of voor het raadplegen van een antwoordapparaat. De functie wordt automatisch gewist bij het beëindigen van de oproep.



tijdens het gesprek



OF




om te activeren

Oproepen van een tweede correspondent

Om tijdens een gesprek een tweede correspondent op te roepen:



OF



de eerste correspondent wordt in wacht geplaatst

toets rechtstreeks in


het nummer in toetsen

Doorschakelen van een oproep

Hoe tijdens een gesprek een correspondent naar een ander toestel moet worden doorgeschakeld:



nr. van het toestel van bestemming



Met twee andere correspondenten spreken (conferentie)

Tijdens een gesprek met een correspondent staat een tweede in wacht.



een gesprek voeren met drie deelnemers tegelijkertijd (conferentie)



de conferentie annuleren en terugschakelen naar de eerste correspondent



haak in om het gesprek met alle correspondenten te beëindigen

Garantie en voorwaarden

Dit document beschrijft de diensten die worden geboden door de toestellen Forum™ iPhone 730/Phone 730 die zijn aangesloten op een Forum™ 700 of Forum™ 750 systeem. Voor verdere inlichtingen kunt u de gebruikershandleiding van uw toestel Forum™ iPhone 730 (IP-toestel) of Forum™ Phone 730 (digitaal toestel) raadplegen. Gelieve uw installateur te contacteren. Pas op: laat uw telefoontoestel nooit in contact komen met water. Om uw toestel te reinigen kunt u echter wel een licht bevochtigde, zachte doek gebruiken. Gebruik nooit oplosmiddelen (trichlorethyleen, aceton, enz.), die het risico lopen de plastic oppervlakken van uw toestel te beschadigen. Nooit schoonmaakmiddelen verstuiven. De hoorn en de microfoonzone van het mobiele toestel kunnen metalen voorwerpen aantrekken die gevaarlijk voor het oor kunnen zijn.

De beschrijvingen zijn niet contractueel bindend en zijn derhalve aan wijzigingen onderhevig Sommige functies van uw toestel hangen af van de configuratie van het systeem en de activering van een softwareleutel.

EC: Wij, Alcatel Business Systems, verklaren hierbij dat het product Forum™ iPhone 730/Phone 730 in principe voldoet aan de eisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en van de Raad. Een kopie van het origineel van deze conformiteitsverklaring kunt u bij uw installateur aanvragen.

De verzameling van deze producten aan het eind van hun productlevens moet op selectieve wijze plaatsvinden. **Milieu-informatie** 1- Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. 2- Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terecht komen en om tevens verspilling van de natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingsystemen te benutten. Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze hergebruiken of recycleren. 3- Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken. 4- Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recyclingssystemen, gelieve contact op te nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking. 5- U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

Belgacom behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en in het belang van haar klanten de eigenschappen van haar producten te wijzigen. Copyright © Alcatel Business Systems. 2006. Alle rechten voorbehouden.



0800 22 500
Gratis